## Inteligentní biometrický zámek



## Uživatelský manuál pro zámek na otisk prstu

- Prosím, mějte svůj mechanický klíč dobře uschovaný mimo Váš pokoj a ujistěte se, že klíč může být snadno dostupný pro případ nouze.
- \* Při zaznění alarmu nízkého příkonu baterie nabijte baterii.
- \* Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Určeno pro model C10

# OBSAH

Struktura zámku	01
Instalace	02-04
Specifikace	05-06
Registrace	07-09
Správa uživatelů	10-13
Seznam nředmětů v balení	14
Záruka	15
Otázky a Odpovědi	16

#### 1. Struktura zámku



Úvod 🔍

### Instalace

#### 1.1 Nastavení válce



Jak je znázorněno na obrázku: tlouška dveří je 30 mm a tlouška panelu je 15 mm, vzdálenost každého oddílu od jádra zámku je 5 mm.

(1): Celková tlouška (vzdálenost od středu otvoru válce k přednímu panelu))

② : Celková tlouška (vzdálenost od středu otvoru válce k zadnímu panelu)

#### 1.2 Parametry nastavení válce

1	Nastavení jádra zámku	2	Nastavení kliky zámku	
30mm	1	30mm	5	
35mm	2	35mm	6	60mm
40mm	3	40mm	7	
45mm	4	45mm	8	
40mm	1	40mm	5	
45mm	2	45mm	6	80mm
50mm	3	50mm	7	
55mm	4	55mm	8	

#### 2.2 Instalace

#### 2.1 Instalační diagram



#### 3. Specifikace zámku

Vhodné pro model	C10
Materiál	Slitina hliníku
Velikost předního panelu zámku	69*56mm
Váha zámku	2.5kg
Způsoby odemknutí	Bluetooth Otisk prstu Číselné heslo Karta Mechanický klíč Gateway brána (volitelné)
Barva	Černá Stříbrná
Vhodné pro dveře	Hliníkové dveře Dřevěné dveře
Pracovní napětí	6V/4x AAA baterie
Tloušťka zárubní a panelů	30-100MM
Kapacita dat	Otisk prstu 200 Heslo150 Karta 200
Pracovní teplota	-25℃-60℃
Pracovní vlhkost	20%-90%
Alarm nízkého příkonu	Méně než 4.5V

#### 3.1 Inicializace systému

Otevřete krycí desku předního panelu, stiskněte na 5 sekund tlačítko "Reset"" na zadním panelu, poté stiskněte "000#" a tím je inicializace zámku dokončena.



#### 4. Registrace





#### 4.1 Připojení zámku k telefonu

- 1.) Pro mobilní telefon Android naskenujte prosím levý kód viz kód výše.
- 2.) Pro mobilní telefon Apple naskenujte prosím pravý kód viz kód výše.
- 3.3) Můžete také vyhledat TTLock v Google APP store obchodě ke stažení
- 4.4) Zaregistrujte nový účet (telefonní číslo nebo e-mail) nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
- 5.5) Dlouze stiskněte resetovací tlačítko, dokud se nerozsvítí modré světlo a poté klikněte na "+" Přidat zámek"(Press to Add Lock).
- 6.) Zámek, který je v blízkosti se objeví na obrazovce telefonu. Klikněte na "+" Přejmenujte zámek
- 7.) Zámek byl úspěšně přidán



#### 4.1.1 Správa mobilní aplikací - TTLock software

#### Nastavení času platnosti

$\leftarrow$	Settings
Lock Number	BL01_63230b
MAC/ID	FE:6B:F9:0B:23:63/1291369
Battery	- 100%
Validity Period	Permanent
Lock Name	H50 >
Lock Group	Ungrouped >
Admin Passcoo	le >
Lock Time	>
Auto Lock	>
Unlock Remote	ly On 2-3

Q	Search	)
201	8.12.18	
0	18520265893 09:18:56 lock with API	P success
0	18520265893 09:18:41 unlock with A	APP success

#### Tvorba hesla zámku



Start Time 2019-05-16 15:53 End Time 2019-05-16 15:53

Auditní záznamy o odemknutí 2-5

Přídání IC karty

#### 5. Správa uživatelů

#### 5.1 Bluetooth management

Po připojení mobilního telefonu a dveřního zámku, kliknutím na do 2 metrů ode dveří odemkněte (viz obrázek 2-1) - telefon je uzamčen.

#### 5.2 Dálkové ovládání (volitelné)

Po potvrzení, že váš telefon a zámek dveří jsou připojeny k bráně,

klikněte na pro odemknutí zámku. Zámek můžete odemknout kdekoli, kde máte síť. (Jak nastavit bránu pro připojení k telefonu viz krok 5.8.)

#### 5.3 e-key management - správa e-klíče

Klikněte na ikonu ("obrázek 2-1"). Můžete odeslat e-klíč ostatním <sup>Send</sup> eKey uživatelům TTzámku - k autorizaci odemknutí si příjemce musí stáhnout aplikaci a zaregistrovat účet  $\rightarrow$  Zadejte účet příjemce  $\square$ lock -  $\square$ zámku.

Nastavte název a platnost času elektronického klíče - e-key, tak jak je znázorněno na obrázku  $2-2 \rightarrow \text{Odešlete} \rightarrow účet příjemce má povolení k odblokování zámku$ pomocí Bluetooth.

#### 5.4 Správa hesla administrátorem

("obrázek 2-1") - viz Admin Passcode (správa hesel). klikněte na ikonu

Settings

Tak jak je znázorněno na obrázku 2-3 ightarrow zadejte vstupní kód na klávesnici zámku ightarrowstlačte "#" pro odemčení zámku.

#### 5.5 Dynamická správa hesel

Klikněte na ikonu

(viz. obrázek 2-1). Tak jak ukazuje obrázek 2-4 $\rightarrow$ Passcode

můžete nastavit čas platnosti hesla a počet platných hesel  $\rightarrow$  vygenerovat

heslo  $\rightarrow$  zadat heslo pro odemčení zámku.

Generate

#### 5.6 Záznamy o odemknutí zámku

Klikněte na ikonu

(viz. obrázek 2-1)." Tak jak ukazuje obrázek 2-5 ightarrow

Records si můžete vyjet záznam o odemknutí zámku.

#### 5.7 Správa IC karet



(viz. obrázek 2-1). Klikněte na ikonu

Tak jak ukazuje obrázek  $2-6 \rightarrow$  Add IC Card/s (Přidání IC karet).

## Správa uživatelů

#### 5.8 Přidání brány (- volitelné)

Upozorňujeme, že při přidávání brány, váš chytrý telefon a brána musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi.

## Světelný status LED diod



#### Spárování Gateway brány s aplikací



12

#### 5.8 Přidání brány (-volitelné)



## Seznam předmětů

#### 6. Seznam předmětů v balení

Obrázek			SMARTLOCK
Název	Přední díl - digitální klávesnice	Vnitřní knoflík	Karta
Množství	1	1	3
Obrázek		R	Learner Land barr Hanzi Learner Hanzier Hanzier Hanzier Hanzel Hanzier Hanzel Hanzier Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel Hanzel
Název	Šroub pro cyl.vložku M5-65	Mechanický klíč	Uživatelský manuál
Množství	1	3	1

#### 7. Záruční list

Jméno zákazníka:	
Telefonní číslo zákazníka:	
Datum nákupu:	
Jmého produktu:	
Model produktu:	

#### Poznámka:

1) Tuto listinu uschovejte, abyste ji mohli použít v případě potřeby záručního servisu.

- 2) Poskytujeme vám jednoletou záruku od data nákupu.
- 3) Tento záruční servis je platný pro zákazníky v jakékoli zemi na světě.

## Otázky a odpovědi

#### 8. Otázky a odpovědi

#### 8.1. Jaký typ starého zámku mohu nahradit?

 Mohu nahradit zámek, u kterého je nastavitelná vzdálenost mezi čtyřhranem a upnutím kování větší než 50 cm.

#### 8.2 Elektronická funkce po instalaci nereaguje :

- A : Otevřete panel s tlačítky a ujistěte se, že je baterie ve správném směru
- B : Zkontrolujte, zda má baterie dostatek energie
- C : Ověřte, zda panel s klávesnicí je nainstalován na místě

#### 8.3 Proč nemohu zámek odemknout po otevření režimu průchodu?

 - Musíte ověřit, zda je zámek odemknutý jakýmkoli způsobem, než se projeví režim průchodu.





Aktualizováno: 9/2020 ACS Solution s.r.o Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Poznámka: Barvy obrázků v této brožuře se mohou lišit od skutečnosti.