

ACS HU cab 12M

Šatní zámek/ Skříňový zámek

KOMFORT / BEZPEČNOST / SNADNÁ SPRÁVA

Elektronický šatní zámek ACS-HU cab 12M je speciálně vyvinut a designován pro provozovatele aquaparků, fit center, wellness a balneo provozů, ale také pro nákupní centra, školy, či knihovny. Poskytuje vysoký uživatelský a obslužný standard, vysokou úroveň bezpečnosti a kontrolu vstupu/použití šatních skříněk, zásuvek apod.

Šatní zámek ACS HU cab 12M od společnosti ACS Solution Vás zaujmou svým elegantním designem, moderním stylem, kvalitním zpracováním, vysokou mírou zabezpečení a také svým uživatelským komfortem.

VLASTNOSTI

- : Nevyžaduje přípravu kabeláže
- : Pracuje v off-line režimu
- : Voděodolný a pracuje při nízkých i vysokých teplotách
- : Samotná instalace je velmi jednoduchá
- : Unikátní řídicí algoritmus, bez možnosti kopírování
- : Poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti
- : 2 standardní AAA alkalické baterie
- : Světelná a zvuková signalizace
- : Robustní mechanické ovládání
- : Automatická signalizace nízkého stavu napětí baterie
- : Alarm vyhmátnutí střešky



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí zdroj:	2xstandardní alkalické baterie AAA
Životnost baterií:	12 měsíců provozu /10.000 cyklů
Použitelné technologie:	Číselný kód
Formát médií:	Plastová karta, přívěsek, náramek
Materiál:	Nerezová ocel + plast
Materiál - vnitřní část zámku	volitelně v celoplastovém provedení
Povrchová úprava:	Broušená nerez, broušená mosaz
Vnější rozměry (v x š x hl):	114 x 45 x 13,5 mm
Vnitřní rozměry (v x š x hl):	132 x 64 x 21 mm
Provozní vlhkost:	≤98%
Pracovní teplota:	20°C až 70°C:

FUNKCE

Možnost otevření mechanicky – klíčem!

Alarm slabých baterií (následně otevře/zavře ještě 150 krát).

Unikátní řídicí algoritmus, bez možnosti kopírování.

VOLITELNÉ MOŽNOSTI PROVOZNÍCH MÓDŮ:

Mód 1 – pevně přiřazené kódy

Zámky pracují bez obslužného software. Každý zámek má pevně přiřazené oprávněné kódy.

Funkční kódy: Administrátor; uživatel.

Každému zámku se po instalaci přiřadí nový kód administrátora – obvykle stejný na celý provoz. Kódem administrátora lze skříňku otevřít a spravovat oprávněné uživatelské kódy, případně uživatelské kódy vymazat. Následně se přiřadí uživatelské kódy pro jednotlivé skříňky. Zámky umožňují přiřadit až 50 uživatelských kódů pro jeden zámek.

Mód 2 – volný výběr

Zámky pracují bez obslužného software. Každý zámek má pevně přiřazený kód administrátora. Uživatelský kód není třeba nijak definovat a uživatel může použít jakoukoli neobsazenou skříňku.

Funkční kódy: Administrátor; uživatel.

Každému zámku se po instalaci přiřadí nový kód administrátora – obvykle stejný na celý provoz. Kódem administrátora lze skříňku otevřít a případně vymazat aktuální platný kód uživatele.

ACS-HU cab 12M lze nouzově otevřít mechanicky klíčem

