# Inteligentní biometrický zámek





# Uživatelský manuál pro zámek na otisk prstu

- Prosím, mějte svůj mechanický klíč dobře uschovaný mimo Váš pokoj a ujistěte se, že klíč může být snadno dostupný pro případ nouze.
- \* Při zaznění alarmu nízkého příkonu baterie nabijte baterii.
- \* Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Určeno pro N21

# OBSAH

Struktura zámku	01-02
Instalace	03-04
Specifikace	05
Registrace	06-09
Správa uživatelů	10-15
Seznam předmětů v balení	16
Záruka	17

# Instalace

## 1. Struktura zámku





# Úvod



# 2. Instalace

## 2.1 Instalační diagram



### 2.2 inicializace systému



Otevřete kryt rukojeti panelu, dlouhým stisknutím tlačítka "Reset" po dobu 5 sekund je inicializace zámku dokončena

## 3. Specifikace zámku

N21
Slitina zinku
Rukojeť: 148*27mm Základna:58mm
Otisk prstu Mechanický klíč Bluetooth Gateway brána - volitelné
Černá Stříbrtná
Dřevěné dveře
30-60mm
3000 operací - odemknout/ zamknout
-25 -60 °C
20% - 90%
200ks otisků prstů
Polovodičový senzor
<0.01%
<0.0003%

07

#### 4. Registrace





#### 4.1 Připojení zámku k telefonu

- 1) Pro mobilní telefon Android naskenujte prosím levý QR kód viz kód výše.
- 2) Pro mobilní telefon Apple naskenujte prosím pravý QR kód viz kód výše.
- 3) Můžete také vyhledat TTLock v Google APP store obchodě ke stažení
- Zaregistrujte nový účet (telefonní číslo nebo e-mail) nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu.
- 5) Dlouze stiskněte resetovací tlačítko, dokud se nerozsvítí modré světlo a poté klikněte na "+ Přidat zámek" (Press to Add Lock.)
- 6) Zámek v blízkosti se objeví na obrazovce telefonu. Klikněte na "+"
  Přejmenujte zámek
- 7) Zámek byl úspěšně přidán

## 4.1.1 Připojení zámku k telefonu - software



06

#### 4.1.1 Připojení zámku k telefonu - software

Vybrání konkrétního typu zámku

Vyhledání dostupných zámků v okolí



## 4.1.1 Připojení zámku k telefonu



#### 5.Správa uživatelů

#### 5.1 Bluetooth management

Po připojení mobilního telefonu a dveřního zámku, kliknutím na 🚺 do 5 metrů ode dveří odemknete ("viz obrázek 2-1" - telefon je uzamčen).

#### 5.2Dálkové ovládání (volitelné)

Po potvrzení, že váš telefon a zámek dveří jsou připojeny k bráně,

klikněte na pro odemknutí zámku viz 2-1. Zámek můžete odemknout kdekoli, kde máte síť. (Jak nastavit bránu pro připojení k telefonu viz krok 5.9.)

#### 5.3 Bluetooth Key management - správa Bluetooth Klíče

Klikněte na ikonu <sup>ICI</sup> ("viz obrázek 2-1"). Můžete odeslat e-Klíč ostatním <sup>Send eKey</sup> uživatelům ∏zámku k autorizaci odemknutí (příjemce musí stáhnout aplikaci a zaregistrovat účet) → Zadejte účet příjemce ∏lock (∏zámku), nastavte název a platnost času elektronického klíče (eKey), tak jak je znázorněno na obrázku 2-2 → Odešlete → účet příjemce má povolení k odblokování zámku pomocí Bluetooth.

#### 5.4 Správa otisků prstů

Klikněte na ikonu

("viz. obrázek 2-1"). Klikněte na ikonu

Fingerprints  $\rightarrow$  Add Fingerprint (Přidání otisku prstu) $\rightarrow$  nastavte jméno a čas platnosti otisku prstu pro otevření zámku  $\rightarrow$  START  $\rightarrow$  přiložte prst na senzor podle pokynů  $\rightarrow$  Add fingerprint OK (Přidejte otisk prstu OK) $\rightarrow$  pro odemknutí umístěte svůj otisk prstu na snímač zámku.

#### Metoda odemykání zámku pomocí otisků prstů

Přiložením prstu na čtečku otisků prstů odemknete zámek.

Operace je úspěšná - bzučák jednou pípne a objeví se modré světlo; Operace je neúspěšná - bzučák dvakrát pípne a objeví se červené světlo;

#### 5.5Záznamy o odemknutí zámku

Klikněte na ikonu

("viz. obrázek 2-1"). Tak jak ukazuje obrázek 2-5ightarrow

Records si můžete vyjet záznam o odemknutí zámku. 5.1.1 Správa uživatelů - software



## Nastavení času platnosti

	Settings
Lock Number	BL01_63230b
MAC/ID	FE:6B:F9:0B:23:63/1291369
Battery	- 100%
Validity Period	Permanent
Lock Name	H50 >
Lock Group	Ungrouped >
Admin Passcod	e >
Lock Time	>
Auto Lock	>
Unlock Remotel	v 2,3

#### Odeslání e-Klíče



#### Vygenerování hesla



# 5.1.1 Správa uživatelů - software

#### Záznamy o odemknutí zámku

		Refresh Records
Q Search		
2019-05-16		
18050066 10:47:18 u	6613 unlock with APF	o success

2-5

# Správa uživatelů

#### 5.2 Přidání brány (volitelné)

# Světelný status LED diod



#### Spárování Gateway brány s aplikací



#### 5.9 Přidání brány (volitelné)



# Seznam předmětů

## 6. Seznam předmětů v balení

Obrázek		$\bigcirc$		
Název	Přední kryt	Zadní kryt	Opačný tažný šroub	Zadlabací zámek
Množství	1	1	4	1
Obrázek	<u> </u>	8	() ()	( <u>0</u>
Název	Cylindrická vložka	Šroub 01	Šroub 02 (pro zádlab.zámek)	Šroub 3
Množství	1	1	2	2
Obrázek	8 - annannannanan	User Manual	A	h.
Název	Šroub 03	Uživatelská příručka	echanické klíče	Gatewey brána
Množství	1	1	2	1 (volitelné )

## 7 Záruční list

Jméno	zákazníka:	
Telefor	nní číslo zákazníka:	
Datum	nákupu:	
Jmého	produktu:	
Model	produktu:	

# Poznámka:

1) Tuto listinu uschovejte, abyste ji mohli použít v případě potřeby záručního servisu.

- 2) Poskytujeme vám jednoletou záruku od data nákupu.
- 3) Tento záruční servis je platný pro zákazníky v jakékoli zemi na světě.